



BOÎTIER COUPLEUR BRIO-M HEMERA

- Point de couplage
- Permet de connecter jusqu'à 12 câbles de distribution
- Fixation murale ou en rail DIN

AVANTAGES

- Fixation murale ou sur rail DIN en colonne montante
- Peut connecter jusqu'à 12 câbles
- Compatible avec des câbles type Home PACe
- Contient 1 cassette d'épissurage

APPLICATION

- 1 socle avec 2 emplacement pour l'arrimage de câbles
- 2 emplacements pour coupleur
- 1 bandeau jusqu'à 12 raccords SC
- 12 arrimages pour câbles de distribution
- 1 capot avec vis de fermeture

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES		UNITÉS	VALEURS
Capacité	SC	Fibre	12 simplex
	LC		6 duplex ou 12 simplex
Coupleur			2 emplacements pour coupleur 60 x 7 x 4 mm
Cassette		12 épissures	1
Entrées			2 pour câbles de distribution de 6,5mm à 13,5mm 12 pour câbles de distribution jusqu'à 4,2mm
Dimensions (HxPxL) hors tout		mm	203 x 51 x 147 331 x 51 x 147 avec caches d'extension
Poids		g	372
Température d'utilisation		°C	-25 / +70
Protection		IP / IK	40 / 08
Matériaux comportement au feu			Thermoplastique sans halogène / UL94 V0
Couleur		RAL	9010 (Blanc pur)
Fixation sur rail DIN			Oui
Option			Paire de caches d'extension - Déport de fixation

PRODUITS DE LA GAMME

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION
IC6039	BRIO-M 8 raccords SCA coupleur 1x8 G957A2 (1 tronc à souder, 8 Branches SCA)
IC6084	BRIO-M 10 raccords SCA coupleur 2x8 G657A2 (2 troncs SCA, 8 Branches SCA)
IC6085	BRIO-M 9 raccords SCA coupleur 1x8 G657A2 (1 tronc SCA, 8 Branches SCA)